

Rychlá instalační příručka TL-MR3420

3G/3.75G bezdrátový N Router
3G/3.75G bezdrátový Lite N Router

1 Obsah balení

- TL-MR3420 router
- UTP kabel
- CD
- Rychlá instalační příručka
- AC adaptér
- 2x 5dbi antény

Požadavky na operační systém

Následující operační systému jsou podporovány:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows Me
- Mac
- Linux

2 HW popis produktu

bod	Popis
PWR	<ul style="list-style-type: none">• Svítí. Připojeno do el. sítě.• Nesvítí. Odpojeno od el. Sítě.
SYS	<ul style="list-style-type: none">• Svítí. Router se nastavuje.• Bliká. Router je špatně nastaven.• Nesvítí. Router má systémovou chybu.
WLAN	<ul style="list-style-type: none">• Bliká. Bezdrátové funkce jsou zapnuty.• Nesvítí. Bezdrátové funkce jsou vypnuty.
WAN, LAN 1~4	<ul style="list-style-type: none">• Svítí. Zařízení je připojeno na odpovídající port.• Bliká. Příslušné portu probíhá přenos dat.• Nesvítí. Zařízení není připojeno na odpovídající port.
3G	<ul style="list-style-type: none">• Svítí. USB 3G modem je připojen.• Bliká. Probíhá přenos dat.• Nesvítí. Do USB poru není připojen modem.
QSS	<ul style="list-style-type: none">• Pomalé blikání. Připojeno do sítě. Tento proces bude trvat cca 2 minuty.• Svítí. Zařízení je korektně připojeno do sítě.• Rychlé blikání. Chyba připojení do sítě.• Nesvítí. QSS je vypnuto.

3 HW připojení

Router podporuje jak 3G/3.75G a WAN připojení. Pokud obě 3G/3.75G USB Modem a WAN port jsou spojeny, bude router 3G/3.75G vybrát jeden z nich k přístupu na internet, podle vaší konfigurace. Bližší informace naleznete v kroku 3 v části 5.

➤ Připojení 3G/3.75G Router do 3G sítě

- a) Připojte notebook/PC do LAN portu 3G/3.75G routeru pomocí ethernetového kabelu.
- b) Připojte AC adaptér.
- c) Připojte 3G USB Modem do USB portu. SIM karta musí být zasunuta v modemu.

Poznámka

Než připojíte 3G/3.75G USB modem, ujistěte se, že dotaz o PIN na Vaší SIM kartě je vypnutý.

➤ Připojení 3G/3.75G routeru do WAN sítě

- a) Připojte notebook/PC do LAN portu 3G/3.75G routeru pomocí ethernetového kabelu.
- b) Připojte AC adaptér.
- c) Připojte 3G router a ADSL Modem pomocí ethernetového kabelu.

Upozornění

1. Doporučujeme používat jen dodávaný AC adaptér.
2. Odpojte AC adaptér v případě bouřky.
3. Nevystavujte router vlhkosti, jinak dojde k poškození.

4 PC konfigurace

Ujistěte se, že máte nastaveno "Získat IP adresu automaticky."

• Pro Windows XP/2000:

Klik "Start" → "Ovládací panely":

- 1) Klik "Síťová připojení"
- 2) Právý-klik "Připojení k místní síti", a vyberte "Vlastnosti".
- 3) Vyberte "Protokol sítě internet (TCP/IP)" a klik na "Vlastnosti".
- 4) Vyberte "Získat IP adresu automaticky" a "Získat DNS server adresu automaticky". A klik "OK".

5 Router nastavení

- 1) Otevřete internetový prohlížeč a zadejte **192.168.1.1**, zadejte uživatelské jméno a heslo (**admin /admin**) a klik "OK".
- 2) "Status" webové stránky se zobrazí po úspěšném přihlášení. Zkontrolujte prosím, zdali Vaš 3G/3.75G USB modem korektně rozpoznán. Pokud ne, zkontrolujte v tabulce kompatibility jestli je Váš modem podporován a nebo aktualizujte firmware pomocí stránek www.tp-link.com.
- 3) Zvolte "Quick Setup" a zde zadejte připojení které Vám poskytl Váš poskytovatel 3G/3.75G.
- 4) Pokud nemáte přístup k internetu po zadání správné informace ISP, vložte prosím 3G USB modem do PC a nainstalovat ovladač modemu / utility. Otestujte funčnost modemu nejprve na PC. Pak vložte modem do router a pokuste se přístup na Internet tadat znovu."
- 5) Klik "Quick Setup" a "Next". Vyberte druh připojení a klik "Next".
 - 3G Preferred - 3G je primární připojení a WAN je záložní.
 - 3G Only - 3G je jedné připojení k internetu.
 - WAN Preferred - WAN je primární připojení a 3G je záložní.
 - WAN Only - WAN je jediné připojení k internetu.
- 6) Vyberte si umístění a ISP, nebo ručně vyplňte informace o 3G připojení, včetně "Vytáčení", "APN", "Uživatelské jméno" a "Heslo", které Vám dal poskytovatel 3G a klik "Next".

- 7) Nastavte bezdrátové parametry, TP-LINK doporučuje upravit tyto dvě položky a klik **“Next”**.
- ◆ Vytvořit jedinečné a snadno si zapamatovatelné SSID pro bezdrátovou síť.
 - ◆ Zvolte **“WPA-PSK/WPA2-PSK”**, a zadejte bezpečnostní klíč pomocí 8 znaků nebo více (čísla nebo písmena) do PSK Heslo.
- 8) Klik **“Reboot”** pro dokončení rychlého nastavení. Upozorňujeme, že pokud není nic upraveno na stránce Wireless, tak **“Reboot”** tlačítko je nahrazeno tračátkem **“Finish”**.

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to:

www.tp-link.com/support/faq.asp

- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to:

www.tp-link.com/support/download.asp

- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

Singapore

Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

UK

Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail:
support.uk@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

Switzerland

Tel: +41 (0)848 800998
(German service)
E-mail:
support.ch@tp-link.com
Fee: 4-8 Rp/min, depending
on rate of different time
Service Time: Monday to
Friday 9:00 AM to 6:00 PM.
GMT+1 or GMT+2 (Daylight
Saving Time)

Australia & New Zealand

Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Service time: Monday to Friday 9:00
AM to 9:00 PM AEST

USA/Canada

Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

Germany/Austria

Tel: +49 1805 875465
(German Service) / +49 1805
TPLINK
E-mail:
support.de@tp-link.com
Fee: 0.14 EUR/min from the
German fixed phone network
and up to 0.42 EUR/min from
mobile phone.
Service Time: Monday to
Friday 9:00 AM to 6:00 PM.
GMT+1 or GMT+2 (Daylight
Saving Time in Germany)
* Except bank holidays in
Hesse